



Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego TP-LINK TD-W8960N.




- ✓ 1.1 Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego, a wtyczkę typu JACK włącz do modemu w gniazdo PWR, a następnie włącz modem przyciskiem PWR.
- ✓ 1.2 Kablem RJ-45 (szarym) połącz gniazdo LAN (Eth1,Eth2,Eth3 lub Eth4) w modemie z kartą sieciową w komputerze.
- ✓ 1.3 Kablem telefonicznym połącz mikrofiltr (port MODEM) z wejściem (port LINE) w modemie TD-W8960N.Port (LINE) mikrofiltra połącz z gniazdem telefonicznym w domu. Aparat telefoniczny podłącz do mikrofiltra (port PHONE).


- ✓ 2. Aby rozpocząć konfigurację routera należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową np. Mozilla Firefox i w pasku adresu wpisać następującą wartość: 192.168.1.1 zatwierdzając wybór klawiszem ENTER z klawiatury komputera.



- ✓ 2.1 Po zatwierdzeniu adresu w przeglądarce, przed nami powinna pojawić się strona logowania. W polu „User Name” wpisujemy „admin”, w pole „Password” wpisujemy „admin”. Aby przejść do panelu konfiguracji wciskamy przycisk OK.



- ✓ 3.1 Wybierz menu Quick Setup WAN Configurations.
- ✓ 3.2 Zaznacz ADSL WAN.
- ✓ 3.3 Potem Next.



- ✓ 3.2 Ustaw VPI, VCI Wartość VPI = 0 VCI = 35 ,WAN Link Type PPPoE.
- ✓ 3.3 Ustaw Encapsulation Mode: LLC/SNAP- Bridging.
- ✓ 3.4 W PPP Username, PPP Password wpisz użytkownika i hasło, dane które otrzymałeś od swojego operatora.



3.5 Następnie Next.

The screenshot shows the 'Quick Setup - Wireless Configurations' page in the TP-LINK web interface. The left sidebar has a menu with 'Quick Setup' highlighted. The main area contains the following fields and instructions:

- Enable Wireless:** A checkbox that is checked.
- Wireless Network Name:** A text input field with a circled '2' pointing to it. Below it, a note says '(Also called SSID)'.
- Network Authentication:** A dropdown menu showing 'WPA2-Personal (best/recommended)' with a circled '3' pointing to it. A note above it says 'In order to protect your network from hackers and unauthorized users, it is highly recommended you choose one of the following wireless network security settings.'
- Wireless Network Key:** A text input field with a circled '4' pointing to it. A note below it says '(Also called WPA Pre-Shared Key) (You can enter ASCII characters between 8 and 63 characters or 8 to 64 Hexadecimal characters.)'.
- At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Skip Wi-Fi', and 'Next'. A circled '5' points to the 'Next' button.



4.2 W Wireless Network Name: Wpisz nazwę sieci.



4.3 Network Authentication: Wybierz WPA2-Personal.



4.4 Wireless Network Key: Wpisz hasło dostępu do sieci Wifi.



4.5 Następnie Next.

The screenshot shows the 'Quick Setup - Summary' page in the TP-LINK web interface. The left sidebar has a menu with 'Quick Setup' highlighted. The main area displays the following configurations:

WAN Configurations	
WAN Type:	Ethernet WAN
Layer2 Information:	LAN4/WAN
WAN Link Type:	PPPoE
PPP Username:	tmtest
PPP Password:	test
PPP MTU:	1480


Note1: Some WAN Connection(s) or Layer2 interface(s) may be replaced by new one!
Note2: The Virtual Server Rules of some WAN Connection(s) may be deleted!

Wi-Fi Configurations	
Wireless Network Name:	TP-LINK_783473
Network Authentication:	WPA2-Personal
Wireless NetWork Key:	qazwsx12345

At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Back', and 'Confirm'. A circled '1' points to the 'Confirm' button.



5.1 Następnie Confirm.




✓ 6.1 Przejdź menu Wireless >Security i wyłącz QSS : Enable QSS(WPS) Disable.


✓ 6.2 Zapisz zmiany.

Wybór skonfigurowanej sieci na przykładzie systemu **Windows 7**.


Należy sprawdzić czy komputer ma włączoną bezprzewodową kartę sieciową. (Sprawdź w instrukcji obsługi swojego komputera). Jeśli karta sieciowa jest uruchomiona, system Windows 7 poinformuje o wykrytej sieci bezprzewodowej. Jeśli natomiast system Windows nie poinformuje o wykrytej sieci bezprzewodowej należy:




✓ 7.1 Wybrać Panel sterowania > Sieć i Internet > Połączenia Sieciowe i upewnić się czy karta sieciowa jest włączona. Kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe.



- ✓ 7.2 Pojawi się okno z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi. Należy wybrać sieć z którą chcemy się połączyć **Połącz**.



- ✓ 7.3 Dalej, wpisz hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.



- ✓ Po nawiązaniu połączenia system wyświetli informację, że połączono z wybraną siecią bezprzewodową.

UWAGA

Jeżeli system nie może połączyć się z wybraną z listy siecią, problem może być w wersji szyfrowania, którą ustawił użytkownik . Należy zmienić WPA2-PSK na WPA-PSK.

W starych kilkuletnich komputerach może być konieczna aktualizacja sterowników karty sieciowej lub oprogramowania.

W przypadku wystąpienia problemów prosimy dzwonić pod numer :

(024) 365 31 11